

**RF32VEDO****MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO 32 DISPOS.**

Modules émetteurs/récepteurs radio permettant d'utiliser les dispositifs sans fil répertoriés dans les centrales Comelit de la série VEDO. Ils permettent d'utiliser jusqu'à 32 capteurs, 16 sirènes et 32 télécommandes radio. Disposé dans un conteneur en plastique ignifuge blanc complet avec anti-ouverture et anti-arrachement . Il peut également être disposé à l'intérieur des conteneurs art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL et BOXFLUSH. Dimensions (L x H x P) 126 x 80 x 32 mm.



RF32VEDO

MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO 32 DISPOS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maximum de détecteurs radio (n°)	32
Nombre maximum de sirènes (n°)	16
Nombre maxi radiocommande (n°)	32
Radio bidirectionnelle	Oui
Série centrales compatibles	

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Hauteur (mm)	80
Largeur (mm)	126
Profondeur (mm)	32
Boîtier plastique	Oui
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55