

**SKR****CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR BADGE INTÉGRÉ**

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage. Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand. Ouverture par code ou par badge ou par code et badge Possibilité de relais externe. - 25°à+50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm



SKR

CLAVIER À CODES, 100 CODES, LECTEUR BADGE INTÉGRÉ

DONNÉES GÉNÉRALES

Activation alarme	Oui
Couleur du produit	Acier
Montage en surface	Oui
Codes disponibles	100 + 1 supercode
Longueur des codes (chiffres) (n°)	3 ÷ 6
Absorption de courant min.	70 (veille + rétro-éclairage activé à 13,98VDC)
Absorption de courant max.	170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC)

FONCTIONS PRINCIPALES

Gestion d'une entrée horloge	Oui
Gestion relais extérieur	Oui
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Système de Contrôle d'Accès	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Boutons totaux	13
Rétroéclairage des touches	Oui
Nombre de relais	2
Relais monostable et bistable	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12÷33VDC / 12÷24VAC
------------------------	---------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Indice de protection IP	IP54