

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS X, câble d'extension pour pack de batterie 120 V

SMX040

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Accessoire batterie
Type de batterie	VRLA
Équipement fournis	Guide d'installation
Gamme de produit	Smart-UPS Accessoires

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Puissance de la batterie en VAh	0 VAh

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	1219 mm
Poids Net	0,8 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,7 cm
Largeur de l'emballage 1	17,8 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	910 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	12
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.