



## Extendeur BNC - 0.1m

Référence : 7916

EAN13 : 3700117279166



### Spécifications Techniques :

Longueur	0,1 mètre(s)
Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués nickel
Plug & Play	Oui
Émetteur :	Entré 1 : 1 BNC
	Sortie 1 : Bornier à vis 2 plots
Récepteur :	Entré 1 : Bornier à vis 2 plots
	Sortie 1 : 1 BNC
Synchro Auto Résolutions	Oui
Dist. maxi du signal	80 m

### Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	PVC
Dimensions boîtier	50 x 15 x 17 mm
Dimensions (L x H x P)	50 x 15 x 17 mm
Dimensions émetteur	50 x 15 x 17 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	50 x 15 x 17 mm (L x P x H)
Poids émetteur	36 grammes
Poids récepteur	36 grammes

### Usages :

Permet de déporter un signal vidéo BNC (via un câble RJ45 ou coaxial).

### Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD<sup>®</sup> est contrôlé et testé individuellement avant expédition

### Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans


**AUTO**  
 ALIMENTÉ



ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France