

Dimmer DRD600 REG 10.231

Gradateur DALI coupure phase amont/aval

Référence 22172446

Gradateur numérique à coupure de phase en amont et en aval avec détection automatique de la charge. Phase de gradation avec une puissance connectée de 3 à 600 VA.

Application

Gradateur numérique à coupure de phase en amont et en aval avec détection automatique de la charge. Phase de gradation avec une puissance connectée de 3 à 600 VA. Montage sur un rail normalisé de 35 mm dans les armoires de commande et de distribution.

Aide à l'étude de projets

- Gradateur numérique à coupure de phase en amont et en aval pour installation dans une armoire électrique
- Détection automatique de la charge
- Gradation adaptative avancée
- Avec fonction cage d'escalier
- Puissance connectée totale : 3 à 600 VA
- Commande : ligne de commande DALI ou bouton-poussoir



Fonctionnement

Le variateur DRD600 REG pour montage sur rail normalisé peut être utilisé comme simple variateur à touche de 230 V ou comme variateur universel de confort DALI.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V AC, 50/60 Hz
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Puissance connectée	3 à 600 VA
Dissipation	0,75 W (1,5 W à pleine charge)
Température ambiante autorisée ta	0 ... 50 °C
Dimensions	90 x 36 x 62 mm (l x h x P en mm)
Indice de protection	IP20
Poids	0.15 kg env.