

Contact auxiliaire

Référence 41000



- pour socles prise de courant muraux et socles de prise de courant semi-encastés 16 A et 32 A
- fonction: inverseur = normalement fermé / normalement ouvert
- puissance de raccordement: Contact 16 A (inductive 4 A), 250 V AC

Spécifications techniques

Poids	18.2 g
-------	--------

Schémas et dimensions