



## HXC 4000 C5



### HXC 4000 C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

#### AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans  
Moteur professionnel HONDA  
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

#### Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	3,7
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	5,3
Conso. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	2,5
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	102
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	86
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	72

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX270_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	270
Capacité huile (l)	1,1

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

#### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71,5
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	49
Poids Net (kg)	56

#### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	49,5
Poids (kg)	58,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162
Poids de Palette conditionnée (kg)	361



## HXC 4000 C5

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- R01** Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- RKB2** RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm<sup>2</sup> de secteur
- RKD1** RKD1 - Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes