

# Passifs de distribution











## SPLITTERS & TAP-OFFS

Tous les produits  
de ces pages sont  
Garantie  
Warranty

2  
ANS / YEARS

### Répartiteurs standards / Splitters



ECO	Nouvelle Gamme / New range	VRE 200 ECO	VRE 300 ECO	VRE 400 ECO	VRE 600 ECO	VRE 800 ECO
Reference / Reference		0144882R13	0144883R13	0144884R13	0144885R13	0144886R13
Code EAN / EAN code		 3579431448820	 3579431448837	 3579431448844	 3579431448851	 3579431448868
Modèle / Model		VRE 200	VRE 300	VRE 400	VRE 600	VRE 800
Reference / Reference		0144180	0144181	0144182	0144183	0144184
Code EAN / EAN code		 3579431441807	 3579431441814	 3579431441821	 3579431441838	 3579431441845
Nombre de sorties / Outputs		2	3	4	6	8
Bande / F. range		5-2300 Mhz				
Pertes passage / Trunck losses 40-1000 MHz		4,5 dB	7,5 dB	9 dB	12,5 dB	14 dB
Pertes passage / Trunck losses 2050 MHz		6,5 dB	10 dB	11 dB	16 dB	18 dB

### Dérivateurs standards / Tap-offs

2 directions / Tap-offs 2 ways

4 directions / Tap-offs 4 ways

6 directions / Tap-offs 6 ways

8 directions / Tap-offs 8 ways



Modèle / Model	VDE 210	VDE 215	VDE 220	VDE 225	VDE 412	VDE 415	VDE 420	VDE 425	VDE 618	VDE 620	VDE 625	VDE 818	VDE 820	VDE 825
Ref	0144190	0144192	0144193	0144194	0144196	0144197	0144198	0144199	0144200	0144201	0144202	0144203	0144204	0144205
Type	Dérivateurs 2 sorties 2 way taps				Dérivateurs 4 sorties 4 way taps				Dérivateurs 6 sorties 6 way taps			Dérivateurs 8 sorties 8 way taps		
Bande / F. range	5-2300 Mhz													
Pertes dérivation Tap losses (+/-1,5)	10 dB	15 dB	20 dB	25 dB	12 dB	15 dB	20 dB	25 dB	18 dB	20 dB	25 dB	18 dB	20 dB	25 dB
Pertes passage / losses 5-1000 MHz	<3,5 dB	<2,7 dB	<2,5 dB	<2 dB	<4,5 dB	<3 dB	<2 dB	<1,5 dB	<3,5 dB	<3 dB	<2,5 dB	<2,5 dB	<2,2 dB	<2 dB
Pertes passage / losses 1000-2300 MHz	<4,2 dB	<3,5 dB	<3,2 dB	<3 dB	<5,5 dB	<3,7 dB	<3 dB	<2,5 dB	<7 dB	<6 dB	<5 dB	<7,5 dB	<6,5 dB	<5,5 dB

### Prises / Outlets

Boîte d'arrivée TV et FM  
voie de retour sur sortie FM  
Control channel on FM outlet

5-68 MHz < 1,5 dB  
87-108 MHz < 1,5 dB  
108-862 MHz < 1,5 dB



Boîte d'arrivée TV, SAT et FM  
avec passage de courant sur sortie  
SAT DC power on SAT outlet

5-68 MHz < 2 dB  
87-108 MHz < 2 dB  
108-862 MHz < 2 dB  
950-2150 MHz < 3 dB

VBA 305 Ref 0144230  x1

VBA 900 Ref 0144231  x1

Les boîtes d'arrivées sont conformes NF C-90123. Elles sont livrées avec socle et plastron.  
Outlets are conform to NFC 90123 norm. All models are supplied with boise plate, cover.