



> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR

NOUVEAU



- Ref 0145036R13 4G x1
- Ref 0145014R13 5G x1



Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé

Modèle	CATV 225	
Sorties	2 x TV	
Plage de fréquences (MHz)	40-250	470-790 (4G) 470-694 (5G)
Gain réglable (dB)	VHF 0 - 15	UHF 5 - 25
Niveau de sortie	105 dBµV	

> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR VR



2 sorties



4 sorties

Modèle	CAVR 223	CAVR 420
Référence	0145037R13	0145038R13
Nbre de sorties	2	4
Bandes	87-786MHz / VR 5-65MHz passive	
Gain (dB) réglable*	14 à 23* penté	14 à 20* penté
Perte VR (dB)	5	10
NS. Max (dBuV)	107	
F. Bruit (dB)	5	
Tension secteur	230 V	

> AMPLIFICATEURS DE LIGNE

NOUVEAU

Boîtier tube zamac

- AMP SAT Ref 0144526 950-2150 MHz
- AMP TV/SAT Ref 0145021R13 47-2150 MHz



F mâle > F femelle
+ transition F Femelle/Femelle
Alimentation : 12-18 VDC
Gain : 13-18 dB

> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR TV/SAT

Boîtier de distribution SAT+TNT sur COAX

- BD 104 COAX Ref 0144990R13



Montage mural



Montage sur rail DIN

Entrées	1 x TV - SAT	
Sorties	4 x TV - SAT	
Plage de fréquences (MHz)	88 - 790	950 - 2150
Niveau de sortie	107 dBµV	
Gain réglable	0 - 20 dB	0 - 18 dB
Dimensions	84 x 50 x 38 mm	



Equipements :
1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN
+ Fixations murales

