



Smart WIFI Ambiance Light 5V 5W RGB+CCT

Numéro d'article 145208

CAL Smart WIFI Ambiance Light 5V 5W RVB+2700-6500K IP20 75x45x300mm (incl. adaptateur USB) Installer via WIFI 2.4GHz Caalex App sur Smartphone/tablette
Commande vocale Alexa Google Home Siri

Cette lampe d'ambiance intelligente est parfaitement adaptée à l'éclairage d'accentuation de votre maison. Placez-le sur des tables de chevet, à côté de votre écran tv/pc ou sur vos tables de chevet. Choisissez parmi plus de 100 options de couleurs ou une lumière blanche réglable pour s'adapter à chaque humeur. Cette lampe mesure 300 mm de haut et 75 mm de large. USP - Installation facile via une application gratuite - Profitez de plus de 100 options de couleurs et d'une lumière blanche réglable - Dimmable instantanément - Fonctionne avec Google Home, Amazon Alexa et Siri.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Groupe ETIM | Luminaires#EG000027 |
| Classe ETIM | Lampes à poser#EC000302 |
| Code produit | 145208 |
| Marque | Calex |
| Nom série de produits | CAL Smart Indoor |
| Type de produit | Ambiance Light |

Attributs de classification

| | |
|--|-------------------------|
| type de luminaire | lampe d'intérieur |
| type de montage | pied |
| adapté à un montage mural | Non |
| ajustable | Non |
| ployable | Non |
| réglable en hauteur | Non |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| avec source lumineuse | Oui |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| douille | E27 |
| matériau du boîtier | plastique |
| couleur du boîtier | noir |
| matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| composantes directes/indirectes réglables séparément | Non |
| type de tension | CA |
| tension nominale [V] | 220 - 240 |
| appareil | non requis |
| avec appareil | Non |
| appareil de commande échangeable | Non |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Répartiteur de lumière | sans |
| avec commutateur | Non |
| avec prise | Non |
| avec variateur | Non |
| classe de protection | II |
| adapté à la puissance de la lampe [W] | 3 - 3 |
| puissance du système [W] | 3 |
| raccordement électrique avec système de prise | Non |
| couleur de la lumière | autre |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| température de couleur [K] | 2700 - 6500 |
| régulation constante du flux lumineux | Non |
| température de couleur réglable | continu |
| réglage des lumens | continu |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| largeur [mm] | 75 |
| hauteur/profondeur [mm] | 300 |
| longueur [mm] | 75 |
| diamètre [mm] | 75 |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Oui |
| compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| compatible IFTTT | Non |
