



LED G13 T8 1050 16W (38W) 830 2300lm EM/AC

Numéro d'article 146608

PHI LED G13 T8 28x1061mm 16W (38W) 830 3000K 2300lm EM/AC 160° Lampe LED

Le Philips MASTER LEDtube intègre une source de lumière LED sous la forme d'une lampe fluorescente traditionnelle. Le design unique crée une apparence visuelle parfaitement uniforme qui ne peut être distinguée d'une lampe fluorescente traditionnelle. Ces tubes LED T8 sont la solution idéale pour des performances puissantes et sont conçus pour les conditions quotidiennes. Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie extrêmement longue garantissent que ce tube convient à toute application exigeante.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146608
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	MASTER
Type de produit	LED tube T8

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	68 - 83
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	16 - 16
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2300 - 2300
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2300
efficacité lumineuse [lm/W]	143
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G13
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	160 - 160
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	28
longueur [mm]	1061
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.095
Désignation de lampe	T8
classe d'efficacité énergétique	D
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Distorsion harmonique (THD)	0.19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	16
durée de vie nominale moyenne [h]	7500
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non