



## EcoDim ED-10068 LED Transformateur 12V AC 0-50W DIM

Numéro d'article 146666

ECODIM ED-10068 LED Driver Transformateur 0-50W 12V AC 113x44x28mm Gradable

Transformateur dimmable de haute qualité avec une puissance connectée minimale de 0 W. Grâce à cette puissance minimale unique de 0 W, vous pouvez atténuer très loin et connecter des puissances très faibles ! Convient à toutes les lampes LED 12 volts AC avec une puissance totale maximale de 50W.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage#EG000029
Classe ETIM	Driver LED#EC002710
Code produit	146666
Marque	EcoDim
Nom série de produits	Led accessoires
Type de produit	12V, AC, 0-50W

### Attributs de classification

modèle	dynamique
adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
Sans fonction de réglage	Non
boîtier	boîtier en plastique
adapté à un courant constant	Oui
adapté à une tension constante	Oui
tension de sortie [V]	12 - 12
courant de sortie [mA]	600 - 600
adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
puissance de sortie [W]	50 - 50
classe de protection (IP)	IP20
classe de protection	sans
longueur [mm]	113
largeur [mm]	44
hauteur [mm]	28
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non