

Ballast M 530-125 HM 125W 1.15A 50Hz

Numéro d'article 144150

BEE VSA M 530-125 HM 125W 50Hz HID Ballast pour HS, HI et HM lampes

Appareillage de contrôle pour lampes iodure



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Ballast
Code produit	144150
Marque	Bailey
Nom série de produits	Light control
Type de produit	HM

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
hauteur [mm]	66
largeur [mm]	108
classe de protection	I
classe de protection (IP)	IP20
serre cable	Non
boîtier	boîtier métallique
tension nominale [V]	230 - 230
adapté à la puissance de la lampe [W]	125 - 125
adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	125 - 125
pour type de lampe TC-TEL	Non
pour type de lampe TC-T	Non
pour type de lampe TC-SEL	Non
pour type de lampe TC-S	Non
pour type de lampe TC-QEL	Non
pour type de lampe TC-L	Non
pour type de lampe TC-F	Non
pour type de lampe TC-DEL	Non
pour type de lampe TC-DD	Non
pour type de lampe TC-D	Non
pour type de lampe TC-U	Non
pour type de lampe T-R	Non
pour type de lampe T38	Non
pour type de lampe T26	Non
pour type de lampe T16-R	Non
pour type de lampe T16	Non
pour type de lampe T7	Non
pour type de lampe LS	Non
pour type de lampe HS	Non
pour type de lampe HM	Oui
pour type de lampe HI	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non

Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DALI	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
finition multiwatt	Non
modèle	conventionnel