

**BEGA****13 643**

Cadre de montage

Projet · Numéro de référence

Date

**Descriptif technique****Utilisation**

Le cadre de montage sert d'entrée de câbles dans les installations électriques apparentes. L'entrée de câble dans le cadre de montage se fait latéralement (décalée à 4x 90°).

Convient aux plafonniers BEGA

24 402 · 24 407 · 24 412 · 24 416 · 24 419 ·  
24 422 · 24 429 · 24 431 · 24 432 · 24 528 ·  
24 529 · 24 710 · 24 751 · 24 877

**Description du produit**

Le cadre de montage est en matière synthétique.

Couleur graphite

4 trous de fixation oblongs largeur : 5 mm

8 entrées de câble détachables Ø 15 mm

4 vis à bois 4 x 45 mm en acier inoxydable

Matériau n° : 1.4301, couple de serrage T20

4 chevilles 6 x 30 mm en polyamide

2 vis autotaraudeuses 4 x 16 mm

en acier inoxydable Matériau n° : 1.4301  
avec couple de serrage T20 pour la fixation du  
luminaire sur le cadre de montage

2 bagues d'étanchéité pour les vis de fixation  
du boîtier du luminaire

Poids: 0,05 kg

**N° de commande 13643**

Couleur au choix

graphite – n° article

blanc – n° article + **W**

