

BEGA**13644**

Cadre de montage

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Le cadre de montage sert d'entrée de câbles dans les installations électriques apparentes. L'entrée de câble dans le cadre de montage se fait latéralement (décalée à 4x 90°).

Convient aux plafonniers BEGA

24 417 · 24 418 · 24 420 · 24 421 · 24 423 ·
24 424 · 24 428 · 24 624 · 24 625 · 24 745 ·
24 752 · 24 878

Description du produit

Le cadre de montage est en matière synthétique. Couleur graphite

4 trous de fixation oblongs largeur : 5 mm

8 entrées de câble détachables Ø 15 mm

4 vis à bois 4 x 45 mm en acier inoxydable

Matériau n° : 1.4301, couple de serrage T20

4 chevilles 6 x 30 mm en polyamide

2 vis autotaraudeuses 4 x 16 mm

en acier inoxydable Matériau n° : 1.4301 avec couple de serrage T20 pour la fixation du luminaire sur le cadre de montage

2 bagues d'étanchéité pour les vis de fixation du boîtier du luminaire


Poids: 0,05 kg

N° de commande 13644

Couleur au choix

graphite – n° article

blanc – n° article + **W**



160
Ø 181



25

