

BEGA**70 192**

Accessoires d'installation

 IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Équipements électriques pour installation dans la borne d'alimentation 71 014, support de balise 84 096 et équipement de remplacement pour la borne d'alimentation 71 013 et le support de balise 84 095.

Description du produit

Prise de courant en saillie CEE TA selon DIN VDE 0623, EN 60309-2

16 A · 400V ~ 50/60Hz

cinq pôles · 3P + N + PE

Couleur rouge

Bornier et borne de mise à la terre 4[□]

Position du contact de mise à la terre 6 h

Degré de protection Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

> 1 mm et les projections d'eau

avec clapet fermé dans le cas d'installation

dans les bornes d'alimentation BEGA

Poids: 0,2 kg

