

BEGA**70 465**

Boîtier d'alimentation

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Boîtier d'alimentation pour luminaires à LED.
Le boîtier d'alimentation permet également le fonctionnement de plusieurs luminaires LED jusqu'à max. 25 W.

Veiller à ne pas dépasser la puissance maximale du boîtier d'alimentation.

Description du produit

Version surmoulée en résine selon

DIN EN 61558 VDE 0570

Classe de protection II 

2 trous de fixation ø 4,5 mm

Entraxe 131,5 x 45 mm

Primaire: 230 V ~ 50/60 Hz

1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour

câble de raccordement ø 5-10 mm

Bornier 2,5 

Secondaire: 24 V = DC · 0 - 25 W

1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour

câble de raccordement LED ø 5-10 mm

Bornier 2,5 

Fusible thermique

Classe de protection II 

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

ta 40°C

 – Sigle de conformité

Poids: 1,1 kg

