

BEGA**70 564**

Bloc d'alimentation

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Bloc d'alimentation magnétique d'une puissance de 15 W pour luminaires LED 24 V DC. Le bloc d'alimentation permet également l'utilisation de plusieurs luminaires LED. Veuillez tenir compte de la puissance maximale du bloc d'alimentation.

Description du produit

Transformateur de sécurité selon EN 61558-2-6/VDE 0570, partie 2-6
Version surmoulée
2 trous de fixation ø 4,5 mm
Entraxe 131,5 x 45 mm
1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour câble de raccordement ø 5-10 mm
1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour câble de raccordement LED ø 5-10 mm
Tension d'entrée: 230 V ~ 50-60 Hz
Tension de sortie: 24 V DC
Puissance: 5 - 15 W
Bornier 2,5[□]
Fusible thermique
Classe de protection II 
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
 – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg

