

**BEGA****71 324**

Rallonge d'alimentation BEGA UniLink® Play

IP 67

Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Câble de rallonge avec connecteurs à fiche pour luminaires mobiles BEGA UniLink® Play.

BEGA UniLink® Play est un système conçu pour l'éclairage intelligent du jardin, piloté via une appli, une télécommande ou un système d'automatisation.

Tous les câbles de raccordement et les composants sont posés à même le sol, dans la zone d'installation.

Grâce à leur norme IP 67, ils résistent aux intempéries toute l'année et ont une durée de vie extrêmement longue.

Une fois le raccordement électrique terminé, la configuration peut être effectuée dans l'application BEGA Smart.

### Description du produit

Câble caoutchouc H05RN-F 3 x 0,75<sup>□</sup>

Couleur graphite

Longueur 20 m

1 fiche, 3 pôles, avec capuchon de protection

1 coupleur, 3 pôles, avec capuchon de protection

Degré de protection IP 67

Étanche à la poussière et protégé contre

l'immersion momentanée

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,5 kg

### Accessoires

**71 322** BEGA UniLink® Play  
Rallonge de 5 m

**71 323** BEGA UniLink® Play  
Rallonge de 10 m

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

