

KONTAKT SUPER 10

Nettoyant lubrifiant d'interrupteurs

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

KONTAKT SUPER 10 est un nettoyant d'interrupteurs et de contacts très efficace. Il offre un nettoyage haute pureté électrique combiné à un graissage mécanique pour les contacts, les interrupteurs et les relais.

2. CARACTÉRISTIQUES

- Élimine la graisse, les taches et toute autre contamination de surfaces de contact en laissant un film lubrifiant de protection.
- Réduit les chutes de tension entre contacts en augmentant la zone de surface et en réduisant la résistance.
- Le film résiduel résiste au séchage et à l'attraction de poussières.
- Élimine le rebondissement de contact et empêche les dommages causés par les arcs électriques entre contacts.
- Améliore le débit de courant et protège contre de la friction.
- Excellent lubrifiant pour les contacts.

3. APPLICATIONS

- S'utilise pour les réparation de radios vintage, d'amplificateurs, mélangeurs, guitares et basses électriques, etc.
- Solution pour tous types de craquements sonores
- Commande de type potentiomètre
- Interrupteurs et contacts glissants

4. MODE D'EMPLOI

- Appliquer directement sur les composants à traiter.
- Ne pas utiliser sur les appareils électriques sous tension.
- Après la pulvérisation, toujours laisser reposer 4/5 minutes pour permettre la dispersion des vapeurs du solvant, avant de faire fonctionner l'appareil.

Une fiche de données de sécurité (SDS) conforme à la directive EU 91/155/CEE et ses amendements est disponible pour tous les produits CRC.

5. FICHE PRODUIT TYPE

Aspect :	Liquide transparent
Odeur :	Solvant
Point d'éclair :	<0 °C
Densité à 25 °C :	0,7
Plage de température :	Opérationnel jusqu'à 150 °C
Solubilité :	Soluble dans les solvants à base d'hydrocarbures, insoluble dans l'eau

6. EMBALLAGE

Aérosol : 200 ml

Toutes les déclarations contenues dans cette publication sont basées sur notre propre expérience et/ou sur des essais effectués en laboratoire. En raison de la grande diversité des équipements et conditions d'utilisation ainsi que de l'imprévisibilité des facteurs humains impliqués, nous recommandons de tester nos produits dans des conditions réelles avant utilisation. Toutes les informations sont données de bonne foi, mais sans aucune garantie expresse ou implicite. Cette fiche technique peut déjà avoir fait l'objet d'une révision en raison d'une modification de la législation, de la disponibilité des produits ou d'expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, la seule valide, vous sera envoyée sur simple demande ; vous pouvez également la trouver sur notre site Internet : www.crcind.com. Nous vous conseillons de vous inscrire sur ce site Internet afin de recevoir automatiquement les futures mises à jour de ce produit.

Version : 4.1

Date : 6 novembre 2021