

Bloc de jonction pour raccorder les prises de courant à connexion rapide Simon K45

REF AC11



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Prise de courant Simon K45 avec connexion rapide de terminal (à utiliser avec l'adaptateur K45 ou 500 Cima réf.50012088-038)

REMARQUES

Le relieur électrique ne peut être combiné qu'avec des prises de courant K45 à connexion rapide.

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Relieur électrique

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

Prise française , Schuko

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25 à 50° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

PROFONDEUR (MM)

7

DIMENSIONS (MM)

40 x 25 x 7

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE FIXATION

Fixation par insertion du bloc de connexion par pression, sans outil

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.003KGM

POIDS BRUT

0.003KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

72MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320MMQ

POIDS NET

0.06KGM

POIDS BRUT

0.08KGM

EMBALLAGE EAN

8426436021198