# simon

# Chargeur 2x2.1A 5V CC type A port USB blanche Simon K45

REF K126E/9



#### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage sur mur, sol, plafond et mobilier. Non compatible avec les boîtiers Simon 500 Cima (pour cela, utilisez la référence 2701097-030 et l'adaptateur S27 à Simon 500 Cima, réf. 50011088-030)

#### **REMARQUES**

Permet de charger simultanément jusqu'à deux appareils connectés via des connecteurs USB de type A, l'intensité maximale (2.1A) sera partagée entre les deux connexions.

# **FINITION**



_		
D	-	-

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Double chargeur USB, housse de finition et manuel d'installation

# **INFORMATIONS TECHNIQUES**

```
MARCHÉ DISPONIBLE
CE
NOMBRE DE CONNECTEURS
2
NOMBRE DE CÂBLES
RAL
9003
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,0 à 2,5 mm
FORMAT
USB A
ΙP
IP20
ALIMENTATION (V~)
230 V~
TYPE DE MÉCANISME
Insertion
VERSION
```





Double

PROFONDEUR (MM)

40 mm

**DIMENSIONS (MM)** 

45 x 45

# INSTALLATION ET MAINTENANCE

# PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

10 mm

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel et spécifique Simon K45.

# TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

# TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

#### **ENTRETIEN**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

# RÉGLEMENTATION

#### **RÈGLEMENTATION**

UNE 20315-1-1:2009 + 20315-1-2:2009 + NF C-61314:2008 + A1:2010



# simon

# INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### **POIDS NET**

0.069 KGM

#### POIDS BRUT

0.069 KGM

#### **PRODUIT EAN**

8421053198766

# QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

#### HAUTEUR EMBALLAGE

55 MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

65 MMT

# PROFONDEUR EMBALLAGE

**65 MMT** 

#### **VOLUME EMBALLAGE**

232375 MMQ

# POIDS NET

0.069 KGM

#### **EMBALLAGE EAN**

8421053198766

