

Voyant d'état LED pour double prise Simon 500 Cima

REF 50000802-039



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Double prise schuko Simon 500 Cima

REMARQUES

Cette référence est compatible uniquement avec les doubles prises et prises Schuko Simon 500 Cima. Ce produit doit être utilisé en association avec l'enjoliveur pour doubles prises avec viseur.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Voyant d'état LED pour double prise Simon 500 Cima et notice d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

IP

IP20

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)

0.55

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

VERSION

2 éléments

PROFONDEUR (MM)

20

DIMENSIONS (MM)

23 x 9 x 20

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une combinaison avec des prises de courant doubles montées en surface ou encastrées.

TYPE DE FIXATION

En se clipsant directement dans le boîtier de la prise double format Schuko prévue à cet effet (aucun outil n'est nécessaire pour la fixation).

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.011KGM

POIDS BRUT

0.011KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

92MMT

LARGEUR EMBALLAGE

92MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

110MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.677DMQ

POIDS NET

0.11KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053093689