E ALB PROG/60

Code EAN : 3660555014616

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
- Gain : 60 dB
- Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 120 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
- Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
- Conforme ANFR / RED
- Injection d'alimentation
- Auto détection des canaux en entrée
- Conversion de canal en UHF ou VHF
- Montage sur RAIL DIN possible
- Alimentation intégrée

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 40 x 145 x 217

Notice

Avantages :

- Montage sur RAIL DIN possible
- Autodétection des canaux en entrée
- Conversion possible
- Téléalimentation des préamplificateurs
- Paramétrage par clavier

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	4
Entrée 1	B.III / DAB
Entrée 2/3	UHF
Entrée 4	FM
Nombre de filtres	32

Nombre de Mux DVB-T par filtre	1
Gain UHF	60 dB
Gain B.III	60 dB
Gain FM	10/-10 dB

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



A HDE 01

Dénudeur de câble pour câble type 17 VATC - 17 PATC

A HST 01

Outil metallique pour visser les connecteurs F.

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

A se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel