

ACBHFR

Récepteur UHF portable 863-865 Mhz



Coté gauche



Coté droit

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le récepteur ACBHFR est un appareil compact et portable conçu pour recevoir un signal audio de l'émetteur ACBHFT via UHF. Il prend en charge jusqu'à 16 canaux et dispose d'une sortie jack 3,5 mm, permettant de connecter divers accessoires audio, tels qu'un collier magnétique (ACBNLJ35), un casque (ACBHSJ35) ou tout autre équipement compatible.

Grâce à sa batterie lithium, il offre une autonomie de 14 heures, assurant une utilisation prolongée sans interruption.

Lorsqu'il est associé à un collier magnétique (ACBNLJ35), ce dispositif permet aux personnes malentendantes d'écouter des conférences, spectacles ou autres événements directement via leurs appareils auditifs, avec un volume adapté à leurs besoins.

PROPRIÉTÉ TECHNIQUE

GAMME DE FRÉQUENCE RADIO	863-865 MHz divisées en 16 canaux
GAMME DE FRÉQUENCE AUDIO	40 Hz - 18 KHz
TRANSMISSION	< 10 mW
SORTIE AUDIO	Jack 3,5
BATTERIE	Lithium-ion
AUTONOMIE	14h
DIMENSIONS (L x P x h)	54 x 17 x 99 mm
POIDS	80g

PRODUITS ASSOCIÉS




ACBHFT

Émetteur UHF fixe 16 canaux 863-865 Mhz



ACBHFC18

Valise de transport et de charge pour 18 récepteurs UHF ACBHFR



ACBNLJ35

Collier de boucle à induction magnétique



ACBHSJ35

Casque d'écoute ergonomique

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACBHFR	Récepteur UHF portable 863-865 Mhz