

## FI694

Filtre LTE/4G/5G



### DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Filtre LTE 5G
- Faibles pertes d'insertion
- Haute réjection face aux interférences
- Entrée/sortie réversible
- Connecteurs F

### INFORMATIONS TECHNIQUES

REFERENCE	FI694	
BANDE PASSANTE	MHz	5 - 694
PERTES D'INSERTION	dB 5-680 MHz	<2
	dB 694 MHz	<3
	dB 750 MHz	>50
FILTRE LTE (RÉJECTION DE FRÉQUENCES)	MHz	695-862
PASSAGE DE COURANT	mA	100 mA

### INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
FI694	FILTRE INTERIEUR 5G LTE	UNITAIRE

