




WE10650

Essensya Lot de 50 Prises 2P+T 16A 250V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +35 °C
------------------------	--------------

Raccordement

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

Sécurité

Avec éclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	37 mm

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans
Capacité	
Nombre de modules	2
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Produit compatible avec	essensya