



WE023G



Poussoir inverseur Essensya 10+1F à voyant 10A à griffes

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux en accessoire

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60

Dimensions

Largeur produit installé 75 mm

Matières

Couleur blanc

Installation, montage

Mode de fixation A vis et à griffes

Type de montage encastré/saillie/goulotte

Connexion

Section de raccordement en câble rigide mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²

Type de contact 10+1F

Standards

Homologations EN 60669-1

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP41

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Identification

Série essensya

meta_keyword

appareillage mural;encastré;essensya;bouton poussoir;Appareillage mural ; Prise murale ; Boîtier mural ; Plaque de montage mural ; Prise électrique murale ;