



WE044A

## Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50-60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes & indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matières

Couleur Anthracite

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Related Series essensya

Related Systems Hager essensya