

WE063

Variateur Poussoir Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz

Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Matière	Plastique, Thermoplastique

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 °C

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules	2

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification