



WE100A

Prise 2P+T 16A 250V SansVis Essensya anthracite

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Related Series	essensya