



# Ballasts Forte Puissance

## BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Tension d'entrée	380 à 415 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


  

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Code EOC	871150006384700
Nom du produit de la commande	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Code de commande	06384700
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	1
Code 12NC	913700217903
Nom de produit complet	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500063847

# Ballasts Forte Puissance

## Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

