



# Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

## BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité |                             | Nom de produit complet        |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension d'entrée              | 230 V                       | Nom de produit complet        | BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Fréquence linéaire            | 50 Hz                       | Code EOC                      | 871869674100900             |
| Fréquence d'entrée            | 50 Hz                       | Code de commande              | 74100900                    |
| Câblage                       |                             | Code 12NC                     | 913700752826                |
| Type de connecteur            | Vis                         | Numérateur - Quantité par kit | 1                           |
| Approbation et application    |                             | Poids net (pièce)             | 1,910 kg                    |
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC | Code EAN - Produit/Boîte      | 8718696741009               |
| Données du produit            |                             | Conditionnement par carton    | 6                           |
| Nom du produit de la commande | BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz | Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718696741016               |

## Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

### Schéma dimensionnel



| Product                     | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz | 126 mm | 108 mm | 81 mm | 66 mm | 6,2 mm |

