

# Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

## BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC



Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Nom de produit complet	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	871869674102300
Code de commande	74102300
Code 12NC	913700752926
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	3,250 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718696741023
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696741030

## Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

### Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

