



B88001

Interrupteur Optima simple 2 en 1 : va-et-vient ou bouton poussoir blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------