



170.104 **VONYX**

VX1000BT Kit enceintes actives 2.2

Le VX1000BT est un kit complet d'enceintes. Tout ce dont vous avez besoin est livré. Toute la puissance vient du subwoofer 10" dans lequel se trouve l'amplificateur, les deux têtes et le subwoofer passif. Le récepteur BT intégré vous permet de streamer facilement votre musique depuis votre smartphone et vous pouvez utiliser le lecteur MP3 intégré avec le port USB et les inserts SD.

Product colour : Black
 Playback options : BT streaming, USB, SD, Microphone (input)
 Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, SD, USB
 Output connections : Cinch (RCA), NL-4
 Output power: Max : 1000W
 Output power: Speaker : 100W
 Output power: Subwoofer : 400W
 Tweeter type : Dome
 Diameter tweeter : 1"
 Diameter midrange : 2 x 4.5"
 Diameter woofer : 10"
 Frequency response : 40 - 20.000 Hz
 Dispersion : 120° x 50°
 SPL max : 128dB
 Power supply : 220-240VAC 50Hz
 Dimensions: Per speaker : 125 x 140 x 390mm
 Dimensions: Subwoofer : 390 x 370 x 405mm
 Weight (kg) : 36,00
 Included accessories : Handheld microphone (wired), Remote control (wireless), Distance tube, Speaker cable

- Kit complet d'enceintes 1000 W Plug & Play
- 2 x subwoofer 12"(actif et passif)
- 2 x tête avec médium 2x 4,5" et tweeter 2,5"
- Avec cordons speaker NL2
- Avec 2 x barres distance (130-160 cm)
- Avec microphone filaire
- Récepteur BT pour un streaming audio
- Port USB et insert SD/MMC pour lecture MP3
- Entrée micro jack 6,35