



170.105 **VONYX**

## VX1050BT Kit enceinte active 2.2

La VX1050BT est un ensemble complet. La puissance vient du subwoofer 12" qui abrite l'amplificateur, les deux tops et le subwoofer passif peuvent être reliés à l'unité ampli. Le récepteur BT intégré vous permet de streamer facilement votre musique depuis votre smartphone ou vous pouvez utiliser le lecteur MP3 avec les ports USB ou SD.

Product colour : Black  
 Playback options : BT streaming, USB, SD, Microphone (input)  
 Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, SD, USB  
 Output connections : NL-4  
 Output power: Max : 1150W  
 Output power: Speaker : 115W  
 Output power: Subwoofer : 460W  
 Tweeter type : Cone  
 Diameter tweeter : 1"  
 Diameter midrange : 3 x 4.5"  
 Diameter woofer : 12"  
 Magnet type : Ferrite  
 Dispersion : 120° x 45°  
 SPL max : 128dB  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
 Dimensions: Per speaker : 130 x 140 x 513mm  
 Dimensions: Subwoofer : 440 x 350 x 535mm  
 Weight (kg) : 54,60  
 Included accessories : Handheld microphone (wired), Remote control (wireless), Distance tube, Cover, Trolley, Speaker cable

- Ensemble complet Plug & Play
- 2 x subwoofer 12" (actif et passif)
- 2 x tête avec médium 3x 4,5" et tweeter 2,5"
- Avec cordons HP, NL2
- Avec 2 barres intermédiaires (130-160 cm)
- Avec microphone filaire
- Télécommande infrarouge
- Avec technologie sans fil BT pour un streaming audio
- Port USB et insert SD/MMC pour lecture MP3
- Entrée micro jack 6,36
- Entrées RCA stéréo et jack 6,35
- Subwoofer indépendant et volume master
- Effet Echo pour microphone
- Réglages graves et aigus