172.612

PDM-M604A Table de mixage amplifiée 6 canaux

Table de mixage, Table Top, avec amplificateur intégré, multiples caractéristiques, dont interrupteurs Mute et Solo sur chaque canal, lecteur USB intégré avec affichage digital et récepteur BT pour streamer de la musique vers la table. Idéale pour des prestations Live et de petits groupes.

Product colour : Black
Playback options : BT streaming, USB
Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, USB, XLR 3 points
Output connections : Cinch (RCA), NL-4 , XLR 3 points
Presets : 16
Type of effects : Delay, Echo, Hall, Ping pong delay, Reverb delay, Room
DSP Resolution : 24-bit
Output channels : 2
Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 200W
Frequency response : 10 - 45.000 Hz
THD :
Input level: Mic. : 1.5mV, 2 kOhm
Input level: Line : 150mV, 100 kOhm
Signal-to-noise ratio : >112dB
Output level: Master : 1V
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 350 x 370 x 125mm
Weight (kg) : 7,30

- 6 entrées mono micro / ligne symétriques (combo XLR/jack)
- Alimentation fantôme +48 V avec préamplificateur individuel par canal
- Entrée ligne stéréo RCA
- Processeur multi-FX avec 16 Presets
- Interrupteur Solo par canal (PFL)
- Interrupteur On/off par canal
- Egaliseur aigus, médiums, grave pour chaque canal
- Volume FX réglable par canal
- Pan réglable par canal
- Sorties Main stéréo symétriques (XLR)
- Sorties casque et sortie REC stéréo
- Egaliseur 7 bandes
- Amplificateur intégré 2 x 200 Wrms
- Lecteur USB intégré avec affichage digital
- Récepteur BT pour streaming audio
- VU-mètre à LEDs et LEDs Peak