



952.084 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PPA502 Amplificateur mixeur 100 V, 50 W 2 zones

La série PPA est une série d'amplificateurs 100 V avec sorties 8 ohms, 70 V et 100 V, caractérisés par leur facilité d'utilisation, leurs excellentes performances et leur fiabilité. Elle est donc particulièrement adaptée à une large gamme d'installations petites et moyennes. Cette gamme d'amplificateurs est équipée d'un lecteur multimédia (ports USB / SD et BT) pour lecture MP3, d'un égaliseur (sur le lecteur MP3), de 2 entrées micro, d'une entrée auxiliaire et d'un connecteur 12 V externe. Le PPA502 est parfait pour les environnements commerciaux qui nécessitent un contrôle complet sur 2 zones.

Product colour : Black

Output channels : 2

Output power: RMS : 50W

Impedance : 8 Ohm, 70V, 100V

Frequency response : 50Hz - 18.000Hz

Signal-to-noise ratio: Line : >80dB

Signal-to-noise ratio: Mic : >72dB

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 350 x 250 x 85.5mm

Weight (kg) : 3,30

Included accessories : Remote control (wireless), Power cable

-
- Amplificateur PA 50 W avec 2 zones
- Sortie 2 canaux, volume contrôlable par canal (6 niveaux)
- Lecteur MP3 avec port USB et SD
- Récepteur BT pour le streaming audio
- Egaliseur intégré sur lecteur MP3
- Télécommande IR
- 100 V/70 V ou 8 ohms
- Réglage graves, aigus et volume principal
- 2 entrées micro (jack 6,35)
- 2 entrées ligne stéréo (RCA)
- Sortie ligne stéréo RCA
- Alimentation 230 V ou 12 V