

AMPLIFICATEUR MIXEUR MONO PA, CLASSE D, MP3, USB/SD, FM, BT, 30 W

Référence : PA-803DMP



DESCRIPTION

Amplificateur mixeur mono PA, classe D
avec lecteur MP3 intégré, tuner FM et Bluetooth

1 x 30 W

Concept classe D avec rendement élevé pour diminution des coûts d'énergie

Lecteur MP3 avec interface USB/SD, radio FM, affichage LED, télécommande infrarouge

1 entrée micro XLR symétrique avec alimentation fantôme et sélection de priorité pour annonces

2 entrées asymétriques, commutables Mic/Ligne

2 entrées ligne asymétriques

1 entrée Emergency

1 sortie Music-on-hold (MOH)

Sorties haut-parleurs via bornier à vis

2 sorties Ligne

Réglage de niveau en entrée et sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

LEDs pour fonctionnement, écrêtage, Protection et niveau signal

Caractéristiques techniques

Canaux	1
Zones	1
Entrées	5-8 mV/600 Ω (Mic 1-3), 150-470 mV/10 k Ω (Ligne, asym.),
Bande passante	60-15000 Hz
Egaliseur graves	oui
Egaliseur aigus	oui
Rapport signal / bruit	72 dB (Mic) 85 dB (Line)
Tension alimentation	~230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	100 VA

Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	2,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	320 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	245 mm
Poids	3,93 kg
Branchements	1 x XLR (Mic1), 2 x jack 6,35 (Mic2-3/Ligne1-2), 2 x RCA D/G (Ligne3-4), 2 x RCA (Master Out), 1 x IEC (FM), bornier à vis (Emergency, MOH, DC 24 V, HP)

PRODUITS ASSOCIÉS



Microphone de table Public Adress
(ECM-310P)



Paire d'enceintes universelles PA
(EUL-30/SW)



Paire d'enceintes universelles PA
(EUL-60/SW)



Microphone de table Public Adress
(PDM-302)