



FGA-40HQ

Order No.: 0066380

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur d'isolation, séparateur galvanique

pour éviter les perturbations de signal et bouclages de masse générés par le branchement de l'autoradio à un amplificateur.

- Prises RCA dorées
- Impédance entrée / sortie 12 k Ω
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsions < 0,001 %
- Taux transmission 1:1
- 42 x 29 x 96 mm, 110 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-40HQ

| | |
|----------------|--------------------------|
| Type | Transformateur isolation |
| Bande passante | 20-30000 Hz |

FGA-40HQ

| | |
|---------------------|-----------------|
| Impédance d'entrée | 12 k Ω |
| Impédance de sortie | 12 k Ω |
| Rapport conversion | 1:1 |
| Taux de distorsion | < 0,001 % |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 42 x 29 x 96 mm |
| Poids | 105 g |
| Entrées | 1 x RCA D/G |
| Sorties | 1 x RCA D/G |