



NTE-10/3

Order No.: 0212380

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur audio 1:3/1:10 pour signaux micro,

de marque NEUTRIK

- Très petit modèle, pour l'installer par exemple dans des boîtiers
- Version non blindée avec connexions (70 mm)
- Version large bande
- Adaptation symétrique
- Séparation galvanique pour éviter / éliminer les bouclages de masse
- Tension d'entrée maximale 350 mV/380 mV (1% taux de distorsion / 50 Hz)

Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.

Informations fabricant

Neutrik AG
Im alten Ried 143
9494 Schaan

Liechtenstein
neutrik@neutrikgroup.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NTE-10/3

Type	transmetteur audio
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	380 mV
Impédance d'entrée	200 Ω
Impédance de sortie	10 k Ω /50 k Ω
Rapport conversion	1:3/1:10
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	14 x 11 x 12 mm (sans câble)
Poids	7 g
Entrées	Raccordements des lignes
Sorties	Raccordements des lignes

NTE-10/3

Poids net	7,3 g
-----------	-------

NTE-10/3

Largeur	14 mm
Hauteur	11 mm
Profondeur	12 mm
Poids	7,3 g