



## PAM-10

Order No.: 0170150

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur Public Adress

avec microphone

- Amplificateur intégré 10 W
- Commande de parole, réglage du volume, branchement HP 4-16  $\Omega$
- Alimentation  $\sim$  230 V/50 Hz/12 VA
- Dimensions (LxHxP) : 167 x 65 x 130 mm
- Fonctionnement secteur

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PAM-10

Puissance de sortie, totale	10 W
Puissance nominale	10 W
Puissance sous 4 $\Omega$	10 W
Impédance de sortie	4-16 $\Omega$

**PAM-10**

Canaux	1
Bande passante	80-12000 Hz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/12 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	12 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	167 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	130 mm
Poids	1,14 kg
Branchements	microphone électret col de cygne, cardioïde bornes HP
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,2 x 0,175 m
Poids brut	1,35 kg
Poids net	1,14 kg