



PATL-105

Order No.: 1000266

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transmetteur 100 V x 5

pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne

- Convient pour les amplificateurs mixeurs PA, PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
- Convertit les signaux de sortie 100 V en signaux ligne sur 5 lignes (séparées galvaniquement)
- Montage direct sur la face arrière de l'amplificateur correspondant
- Bande passante 15-30000 Hz
- Dimensions 120 x 75 x 60 mm
- Poids 405 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PATL-105

Type	transmetteur 100 V
Bande passante	15-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 kΩ

PATL-105

Impédance de sortie	200 Ω
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 75 x 60 mm
Poids	405 g
Entrées	cosse fourche
Sorties	bornes à vis