



SA-130DMP

Order No.: 0257760

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur stéréo, 130 W

avec lecteur MP3 intégré, récepteur Bluetooth, radio FM, interface USB

- Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil d'ordinateurs portables, Smartphones ou tablettes PC
- Supports de mémoire USB directement reliables
- Pour cartes SD/MMC jusqu'à 64 GO (FAT16/FAT32), non livrées
- Entrée micro et Aux en façade, réglable
- Entrée ligne stéréo réglable
- Possibilité de repiquage par exemple pour appareil à effets, égaliseur, contrôleur feedback
- Egaliseur 2 voies
- Sortie Master réglable
- Installation rack 482 mm (19"), 1 U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-130DMP

Puissance de sortie, totale	130 W
Puissance nominale	130 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 75 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 45 W
Canaux	2

SA-130DMP

Entrées	600 mV/30 kΩ (Ligne)
	2 mV/0,5 kΩ (Mic)
	370 mV/30 kΩ (Aux)
	950 mV/25 kΩ (Amp In)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	≥ 80 dB
Atténuation	≥ 45 dB
Taux de distorsion	≤ 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/320 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	320 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	245 mm
Hauteur U	1
Poids	5,62 kg
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne)
	1 x XLR/jack 6,35 (Mic)
	1 x jack 3,5 (Aux)
	1x RCA D/G (Amp In)
	1 x RCA D/G (Amp Out)
	bornes à vis (HP) avec fiche banane 4 mm
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,11 x 0,53 m
Poids brut	6,42 kg
Poids net	5,85 kg