

Borne pour jeux de barres, pour CU 3x40x10

Référence **K40X10**
 N° de catalogue **086723**

Gamme de livraison

Gamme			Coffrets isolants Ci
Fonction de base			Coffrets pré-étudiés
Fonction de base			Equipements complémentaires pour coffrets avec jeux de barres
Equipements complémentaires			Bornes pour jeux de barres
Fonction			Raccordement pour câble plat et barres Cu
Utilisation possible pour jeux de barres		mm	Cu 3 x 40 x 10
Sections raccordables pour feuilards		mm	2 x 50 x 12
Remarques pour conducteurs principaux L1, L2, L3			

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Plage de raccordement (EC000001)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Borne de bornier (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
épaisseur des barres collectrices		mm	10 - 10
largeur des barres collectrices		mm	40 - 40
adapté à			rail plat
largeur de la borne		mm	50
section de conducteur max.		mm ²	1200
courant de fonctionnement nominal max. Ie		A	1600
adapté à un raccordement de conducteur rond			non
adapté à un raccordement de conducteur secteur			non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé			oui