

Appareil de connexion 16 A avec entrée



Référence **CSAU-01/01-16I**
 N° de catalogue **172941**

Gamme de livraison

Type de produit		Actionneur
Type de montage		Montage encastré
Alimentation		Alimentation secteur
Fonction d'actionnement		Commutation

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Actionneur de commutation (EC001097)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - actionneur électronique (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])		
système de bus KNX		non
système de bus KNX-radio		non
système de bus radio		oui
système de bus LON		non
système de bus Powernet		non
autres systèmes de bus		xComfort
radio bidirectionnelle		oui
mode de pose		encastré
largeur en nombre de modules		3
commande sur site/commande manuelle		oui
avec affichage LED		oui
nombre d'entrées numériques		1
Puissance de coupure max.	W	3680
puissance max. de commutation LED	W	0
puissance de sortie	W	3680
adapté à une charge C		oui
nombre max. de sorties de commutation		1
courant de commutation max.	A	16
calibre/courant nominal assigné (In)	A	16
tension de fonctionnement normale	V	230 - 230
différentes phases connectables		non
couplage au bus inclus		oui
module de bus amovible		oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement	mm	18
possibilité d'extension modulaire		non
indice de protection (IP)		IP20