

LPU-1

Récepteur de boucle magnétique



- Le récepteur de boucle magnétique LPU-1 est un récepteur stéthoscopique destiné aux personnes non appareillées souffrant d'une déficience auditive.
- Ultraléger et simple d'utilisation, il est conçu pour une utilisation dans tous les lieux équipés de boucles magnétiques tels que les lieux de culte, les salles de conférences, de spectacles...



Modèle	LPU-1
Autonomie	6 - 8 h suivant le volume réglé
Bande passante audio	70 - 5 400 Hz
THD	< 1 %
Rapport Signal / Bruit	60 dB typique
Puissance sonore max.	120 dBA
Réglages et affichage	Marche/arrêt par écartement des branches - 1 voyant marche/arrêt Mollette de réglage de volume
Alimentation	1 accu A100 NIMH 180 mAh
Dimensions (LxHxP)	115 x 205 x 20 mm
Coloris	Boîtier noir - Branches gris clair
Accessoires inclus	1 accu AP11A - 1 cache de protection de la molette de volume
Poids	41 g - 53 g avec accu

Stations de charge pour LPU-1

Modèle	STATION POUR LPU-1	STATION 5 LPU-1
Coloris	noir	
Compartiments	Logement pour 2 accus et 1 récepteur	Logement pour 5 récepteurs en position debout
Alimentation	bloc secteur 230 V AC / 12 V DC	
Dimensions (LxHxP)	162 x 30 x 100 mm	310 x 30 x 160 mm
Poids	643 g avec bloc secteur	850 g avec bloc secteur



STATION POUR LPU-1



STATION 5 LPU-1

Malettes



MALLETTTE LPU1

Cette mallette peut contenir 1 ou 2 stations de charge pour 5 LPU-1 et jusqu'à 10 récepteurs LPU-1. Stations de charge et récepteurs LPU-1 à commander séparément.

MALLETTTE 15 LPU-1

- Cette mallette permet de ranger jusqu'à 15 récepteurs en position couchée sur 3 tablettes.
- Une seconde configuration avec 2 tablettes, 1 mousse (réf. **MOUSSE MALLETTTE**) et 2 stations de charge (réf. **STATION 5 LPU-1**) permet de ranger et de recharger 10 récepteurs LPU-1.
- La mallette seule est livrée sans tablette, sans mousse et sans station de charge. Le contenu est à commander séparément.



Embouts de recharge en silicone



réf. **EMBOUTS 24 PAIRES**

Accu de recharge



réf. **ACCU A100 LPU-1**