

MX 3120

Ampli-préampli analogique 120W



- Ampli-préampli rackable 120 W RMS ligne 100 V
- 2 entrées Micro symétriques prioritaires sur DIN 5 pôles
- Mic1 (contact sec) > Mic2 (contact sec) > Mic/AUX3, AUX4, AUX 5
- 3 entrées Micro ou Ligne asymétriques
- Carillon 2 tons commandé par contact sec
- Réglage basses/aiguës en façade avant
- Sortie BOOSTER
- Sortie "micro et musique" ou "musique" uniquement.
- Alimentation 220 V secourable par 24 V
- Livré avec des équerres



Modèle	MX 3120
Puissance RMS	120 W
Bande passante	50 à 18 000 Hz
Impédance	41 Ω / 70 V - 83 Ω / 100 V
T.H.D	< 1%
Correction grave aiguës	+/- 10 dB
Signal / bruit	> 60 dB
Sensibilité entrées	MIC : 0,8 mV - AUX : 200 mV - CD : 500 mV
Carillon	2 tons
Alimentation	220 - 240 V AC 50/60 Hz et 24 V DC
Dimensions (LxHxP)	428 x 88 x 268 mm
Poids	10,2 kg



Façade arrière