

Flashez-moi

Voyants OPTASON® encastrables

Voyants compacts Ø 60 mm disponibles en version à incandescence et xénon fonctionnement fixe, clignotant ou flash



POINTS FORTS

Nombreuses versions disponibles : feu flash xénon, feu à incandescence fixe

Facilité d'installation : bornier débrochable Facilité de maintenance : calotte démontable Fermeture de la calotte renforcée par une vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage: O100F: xénon

O100I / O100IC: incandescence

Puissance lumineuse en joules : O100F:1 J

Puissance lumineuse en watts: O100I / O100IC:5W

Puissance lumineuse en candelas: O100F:37 cd (optique transparente) O100I:5 cd

O100IC: 2 cd

O100I / O100IC : type BA9s 5 W Type d'ampoule:

Modes de fonctionnement : O100F: flash 0,75 Hz

O100I: fixe

O100IC: clignotant 1 Hz

Indice de protection: Poids: 105 g

Dimensions: 65,5 x Ø 60 mm

Entrées de câble : Connexion par bornier débrochable

Section de câble: 0,5 - 1,5 mm²

Fixation / montage: Encastrable dans un perçage de Ø 37 mm

Matériau: Polycarbonate UL94 V-0 (f1)

OPTIONS

Disponible en version LED: voir page 55

Indice de protection



Température

+50°C

-25℃



+70°C

-40°C

Puissance

lumineuse



Puissance

lumineuse

5 W

par minute

Nombre de flashs




Humidité

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE EAC





Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = 0 7 7











| | | 000000 | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Référence | Désignation | Modes de fonctionnement | Tension | Tolérance | Consommation |
| O100IX* | Voyant à incandescence 5 W | Fixe | selon ampoule | 12 - 250 V | |
| O100IC012X | | Clignotant 1 Hz | 12 V | ± 10 % | 500 mA |
| O100IC024X | | | 24 V | ± 10 % | 250 mA |
| O100IC048X | | | 48 V | ± 10 % | 120 mA |
| O100IC115X | | | 115 V | ± 10 % | 35 mA |
| O100IC230X | | | 230 V | ± 10 % | 25 mA |
| O100F024X | Voyant flash xénon 1 J | Flash 0,75 Hz | 12 / 24 Vcc / Vca | 10 - 30 Vcc / Vca | 135 mA (24 Vcc) |
| O100F115X | | | 115 Vca | ± 10 % | 30 mA |
| O100F230X | | | 230 Vca | ± 10 % | 20 mA |

| Référence | Désignation | Tension |
|------------|---|---------|
| AMPB95W012 | | 12 V |
| AMPB95W024 | A | 24 V |
| AMPB95W048 | Ampoule à incandescence Ba9s 5 W pour O100I / O100IC | 48 V |
| AMPB95W115 | pour 01001/ 01001C | 115 V |
| AMPB95W230 | | 230 V |

^{* (}ampoule 5 W non incluse)







